[Ausschreibung]

PA-1205

5-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

• 1 x 120 W
• 5 Zonen, einzeln steuerbar
• Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
• Gong/Sirene, Tele-Paging, Music-On-Hold
• Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Statusanzeigen per LEDs
• Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
• Anschluss für Kommandomikrofon
• Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
• 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln

[Technische Daten]:

Kanäle	6
Zonen	5
Nennleistung	120 W
Gesamtmusikleistung (P_{MAX})	170 W
Eingänge	1,5 mV/20 kΩ (Mic 1-3), 1,5 mV/20 kΩ, 24,5 V/10 kΩ (Mic 4-6/Line), 0,775 V/10 kΩ (Vorverstärker)
Frequenzbereich	60-18000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 80 dB
Klirrfaktor	< 1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/300 VA, DC24 V/11 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	300 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromversorgung (evtl. alternativ)	DC 11 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	420 x 88 x 320 mm, 2 HE
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	320 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	9,3 kg
Anschlüsse	3 x XLR, sym. (Mic 1-3), 3 x 6,3-mm-Klinke (Mic 4-6) 3 x Cinch L/R (Line 4-6), 3 x Cinch L/R (Aux 1-3), 1 x RJ45 (PTT-Mikrofon),

Schraubanschlüsse (Telefonanlage),
1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker),
1 x 6,3-mm-Klinke (ext. Verstärker),
2 x 6,3-mm-Klinke (Link In/Out),
Schraub-Klemm-Terminal (Lautsprecher)

Fabrikat: MONACOR

Typ: PA-1205

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße: